

(1/2)

電力増幅ユニット

RIA-2121

| | |
|---------------|---|
| 使用電源 | AC100V50/60Hz DC24V |
| 消費電力 | 390VA (AC) 8.8A (DC) |
| 定格出力 | 120W |
| 出力負荷インピーダンス | 83Ω (並列2回路合計) 平衡 ハイインピーダンス100系 (42Ω 平衡 ハイインピーダンス70系に変更可) |
| ひずみ率 | 1% (1kHz 定格出力時) |
| 周波数特性 | 50Hz~15kHz 偏差±3dB (定格出力 -10dB時) |
| 入力感度及びインピーダンス | -6dB 10kΩ 不平衡 半固定音量調節器付 (出荷時は0dBに調整) |
| 信号対雑音比 | 85dB |
| 動作表示 | 電源表示灯 (発光ダイオード) 緑 |
| 使用温度範囲 | -10°C~+50°C |
| 外装 | パネル (鋼板) : マンセルN4.5近似色 グレー 塗装仕上げ ケース (SECC) |
| 寸法 | 幅480mm 高さ88mm 奥行352mm |
| 質量 | 約13.5kg |
| 付属品 | M5×9飾りねじ×4、M5×16セムスボルト×4、M5スライドナット×4、機器受金具×2、ヒューズ (15A) ×1、ヒューズ (5A) ×1、AC電源コード×1、取扱説明書 (保証書付) ×1 |
| 特徴・用途 | 本機は、出力にハイインピーダンス100系70系の内部切替を備え、DC24V電源も使用できます。 ヒューズが前面にあるため、メンテナンスが容易に行えます。 |

営業

AG06-A01

